

Коды ошибок и событий

Во время работы устройства могут возникать различные ошибки. Ошибки отправляются устройством по средством СМС сообщений, если данная функция включена. **Также, все ошибки обязательно записываются в специальный Лог файл ошибок**, с указанием даты и времени возникновения. Данный файл хранится во внутренней памяти устройства и не может быть удалён даже командой форматирования памяти. Ниже приведена таблица, расшифровывающая коды всех ошибок.

Системные ошибки

Код	Расшифровка
101	Неопознанная критическая ошибка
108	сбой записи имени, пароля
2xx	ошибки связанные с RTOS

Ошибки GPRS

Ошибки GSM

Код	Расшифровка
301	ошибка выполнения команды модемом GPRS
302	ошибка установки скорости модема GPRS
303	нет ответа от модема GPRS
304	нет регистрации в сети GSM
305	нет пакетной передачи данных в сети GSM
306	ошибка чтения версии модема GPRS
307	нет номера отправителя СМС
308	большая длинна сообщения СМС
309	ошибка отправки СМС
310	нет номера получателя СМС
311	ошибка установки текстового режима СМС
312	ошибка установки PDU режима СМС
313	не верный профиль GPRS
314	не верный профиль SERVICE
315	прочие ошибки GPRS
316	ошибка инициализации модема GPRS

Ошибки MMS

Код	Расшифровка
404	нет регистрации в сети GSM
405	низкое качество связи в сети GSM, для открытия сервера MMS
413	не верный профиль GPRS
417	нет ответа от сервера MMS

Код	Расшифровка
418	не открывается соединение с сервером MMS
419	не закрылось соединение с сервером MMS
437	не указан IP сервера MMS
438	не указан URL сервера MMS
439	нет номера получателя MMS
415	прочие ошибки MMS
440	ошибка открытия файла для отправки на сервер MMS

Ошибки SMTP

Код	Расшифровка
504	нет регистрации в сети GSM, для открытия сервера SMTP
505	низкое качество связи в сети GSM, для открытия сервера SMTP
513	не верный профиль GPRS
514	ошибка создания профиля SMTP
517	нет ответа от сервера SMTP
518	не открывается соединение с сервером SMTP
519	не закрылось соединение с сервером SMTP
520	не указан сервер SMTP
521	не указан порт сервера SMTP
522	нет получателя письма
523	нет пользователя учетной записи SMTP
524	нет отправителя
525	нет пароля учетной записи SMTP
526	ошибка авторизации на сервере SMTP (неверный пользователь или пароль)
515	прочие ошибки при отправке на сервер SMTP
540	ошибка открытия файла для отправки на сервер SMTP

Ошибки FTP

Код	Расшифровка
604	нет регистрации в сети GSM, для открытия сервера FTP
605	низкое качество связи в сети GSM, для открытия сервера FTP
613	неверный профиль GPRS
614	ошибка создания профиля FTP
617	нет ответа от сервера FTP
618	не открывается соединение с сервером FTP
619	не закрылось соединение с сервером FTP
627	не указан сервер FTP
628	не указан порт сервера FTP
629	ошибка пути сохранения файла на сервере FTP
630	нет пользователя сервера FTP
631	нет пароля сервера FTP
632	ошибка авторизации на сервере FTP (неверный пользователь или пароль)
615	прочие ошибки при отправке на сервер FTP
640	ошибка открытия файла для отправки на сервер FTP

Ошибки Yandex Disk

Код	Расшифровка
704	нет регистрации в сети GSM, для открытия сервера Yandex.disk
705	низкое качество связи в сети GSM, для открытия сервера Yandex.disk
713	не верный профиль GPRS
714	ошибка создания профиля Yandex.disk
717	нет ответа от сервера Yandex.disk
718	не открывается соединение с сервером Yandex.disk
719	не закрылось соединение с сервером Yandex.disk
733	нет пользователя учетной записи Yandex.disk
734	нет пароля учетной записи Yandex.disk
735	ошибка авторизации на сервере Yandex.disk (неверный пользователь или пароль)
736	ошибка пути сохранения файла на сервере Yandex.disk
715	прочие ошибки при отправке на сервер Yandex.disk
740	ошибка открытия файла для отправки на сервер Yandex.disk
741	ошибка запроса к серверу Yandex.disk

Ошибки камеры

Код	Расшифровка
800	ошибка сохранения фото
801	ошибка конфигурации CMOS сенсора
802	таймаут CMOS сенсора
803	ошибка кодирования снимка

Ошибки памяти

Код	Расшифровка
900	ошибка открытия диска
901	ошибка форматирования диска
902	ошибка создания файла
903	ошибка открытия файла
904	ошибка чтения файла
905	ошибка записи файла
906	закончилась свободная память
907	ошибка во время очистки места на диске

Ошибки часов

Код	Расшифровка
1000	разряжена резервная батарея часов
1001	ошибка срабатывания таймера

Ошибки Bluetooth

Код	Расшифровка
1100	ошибка инициализации bluetooth

Ошибки WiFi

Код	Расшифровка
1201	ошибка инициализации wifi
1202	нет соединения с точкой доступа wifi

Ошибки SMTP

Код	Расшифровка
1317	нет ответа от сервера SMTP (WiFi)
1318	не открывается соединение с сервером SMTP (WiFi)
1319	не закрылось соединение с сервером SMTP (WiFi)
1320	не указан сервер SMTP (WiFi)
1321	не указан порт сервера SMTP (WiFi)
1322	нет получателя письма (WiFi)
1323	нет пользователя учетной записи SMTP (WiFi)
1324	нет отправителя (WiFi)
1325	нет пароля учетной записи SMTP (WiFi)
1326	ошибка авторизации на сервере SMTP (не верный пользователь или пароль) (WiFi)
1315	прочие ошибки при отправке на сервер SMTP (WiFi)
1340	ошибка открытия файла для отправки на сервер SMTP (WiFi)
1303	прочие ошибки SMTP (WiFi)

Ошибки FTP

Код	Расшифровка
1417	нет ответа от сервера FTP (WiFi)
1418	не открывается соединение с сервером FTP (WiFi)
1419	не закрылось соединение с сервером FTP (WiFi)
1427	не указан сервер FTP (WiFi)
1428	не указан порт сервера FTP (WiFi)
1429	ошибка пути сохранения файла на сервере FTP (WiFi)
1430	нет пользователя сервера FTP (WiFi)
1431	нет пароля сервера FTP (WiFi)
1432	ошибка авторизации на сервере FTP (не верный пользователь или пароль) (WiFi)
1415	прочие ошибки при отправке на сервер FTP (WiFi)
1440	ошибка открытия файла для отправки на сервер FTP (WiFi)
1403	прочие ошибки FTP (WiFi)

Ошибки Yandex Disk

Код	Расшифровка
-----	-------------

Код	Расшифровка
1517	- нет ответа от сервера Yandex.disk (WiFi)
1518	- не открывается соединение с сервером Yandex.disk (WiFi)
1519	- не закрылось соединение с сервером Yandex.disk (WiFi)
1533	- нет пользователя учетной записи Yandex.disk (WiFi)
1534	- нет пароля учетной записи Yandex.disk (WiFi)
1535	- ошибка авторизации на сервере Yandex.disk (неверный пользователь или пароль) (WiFi)
1536	- ошибка пути сохранения файла на сервере Yandex.disk (WiFi)
1540	- ошибка открытия файла для отправки на сервер Yandex.disk (WiFi)
1503	- прочие ошибки Yandex.disk (WiFi)
1541	- ошибка запроса клиентом (WiFi)

Ошибки заполнения

Ошибки SMTP

Код	Расшифровка
1620	не указан сервер SMTP
1621	не указан порт сервера SMTP
1623	нет пользователя учетной записи SMTP
1624	нет отправителя
1625	нет пароля учетной записи SMTP

Ошибки FTP

Код	Расшифровка
1627	не указан сервер FTP
1628	не указан порт сервера FTP
1629	ошибка пути сохранения файла на сервере FTP
1630	нет пользователя сервера FTP
1631	нет пароля сервера FTP

Ошибки Yandex Disk

Код	Расшифровка
1633	нет пользователя учетной записи Yandex.disk
1634	нет пароля учетной записи Yandex.disk

Ошибки MMS

Код	Расшифровка
1637	не указан IP сервера MMS
1638	не указан URL сервера MMS

Ошибки и события обновления программного

обеспечения камеры

Код	Расшифровка
1700	успешное событие авто обновления
1701	успешный сброс на заводские настройки
1702	не удалось загрузить файл обновления
1703	не удалось запросить последний контейнер обновлений
1704	не удалось запросить содержимое контейнера обновлений
1705	не удалось записать файл обновления на внутреннюю память
1706	файл обновления не корректный
1707	не удалось сбросить на заводские настройки

Системные предупреждения

Код	Расшифровка
1800	низкий заряд батареи

Ошибки и события синхронизации часов через интернет

Код	Расшифровка
1900	успешная синхронизация часов через интернет
1901	ошибка синхронизации часов через интернет

Статьи в этом разделе

- [Коды ошибок и событий](#)
- [Лог файл ошибок](#)
- [Проблемы с подключением к телефону](#)
- [Часто задаваемые вопросы](#)

From:
<https://doc.camkubik.com/> - **KUBIK KB**

Permanent link:
<https://doc.camkubik.com/ru:errors:codes?rev=1594632542>

Last update: **2020/07/13 12:29**